

Първоначална Настройка на V48 Smartwatch

Процесът на настройка включва поставяне на SIM картата, включване и конфигуриране чрез приложението на вашия смартфон.

1. Поставяне на SIM картата и Включване

1. **Поставете SIM картата:** Използвайте малката отвертка или предоставения инструмент, за да отворите капака на SIM картата отстрани на гривната.
2. **Поставете Nano картата в слота.**
 - Уверете се, че **чипът е насочен нагоре, а прорезът е насочен навътре.**
 - Трябва да усетите, че SIM картата е заключена в слота.
3. **Включете устройството:** Натиснете и задръжте бутона **SOS**, докато гривната не **завибрира**, не се чуе **тон за включване** и не светне **индикаторната лампа**. Освободете бутона.
 - **Отстраняване на проблем:** Ако гривната не показва сигнал, проверете дали картата е активирана за **2G** или **по-висок мрежов трафик на данни** и дали телефонът е бил **изключен преди поставянето** на картата.

2. Инсталиране и Вход в Приложението

1. **Инсталирайте приложението:** Сканирайте **QR кода**, предоставен в инструкциите, с вашия смартфон (смартфона на настойника), за да инсталирате **"Setracker APP"** (Приложението за управление на местоположението).
2. **Влезте в приложението:** Отворете приложението на смартфона си и въведете **ID номера**, който е отпечатан на етикета на гърба на гривната.
3. **Проверете връзката:** След като влезете, началната страница на приложението ще покаже дали гривната е **онлайн** (чрез индикация за "стационарно" или "движение").
 - **Внимание:** Можете да зададете настройки на гривната чрез приложението само когато телефонът е онлайн.

3. Задаване на Основни Функции за Сигурност

След като гривната е онлайн, трябва да зададете основните номера за повикване.

1. **Настройки на номерата:** Кликнете върху иконата **"Настройки"** в приложението.
2. **Задайте SOS/Роднинински Номера:** Настройте **3 номера** за функцията SOS. Първите два номера съответстват на бутоните за набиране №1 и №2 на гривната.
3. **Създайте Телефонен Указател (Бяла Листа):** Добавете номерата в **"Телефонния указател"**.

Само номерата от този указател ще могат да се свързват с гривната, защитавайки потребителя от нежелани обаждания.

4. **Запазете промените:** Кликнете **"Запази"** след приключване на промените.

4. Конфигуриране на Локализацията (Позициониране)

1. **Преглед на местоположението:** Кликнете върху иконата **"Карта"**, за да видите текущото местоположение на устройството.
2. **Задайте интервал на позициониране:** Кликнете върху иконата **"Работен режим"**.
 - **Препоръка:** Препоръчва се интервалът да бъде **"1 час/време"**, за да се гарантира, че гривната има достатъчно енергия за спешни случаи.

5. Допълнителни Важни Настройки

- **Настройка на WIFI Ограждане:** Кликнете върху **"WIFI Fencing"** и задайте две **WIFI горещи точки** като безопасни зони. Приложението ще изпрати аларма при напускане на зоните.
 - *Забележка:* Устройството не поддържа 5G и WIFI.
- **Сценарийно Моделиране:** Настройте начина на уведомяване за повикване – **звънене, вибрация или звънене + вибрация.**
- **Информация за Оборудването:** Не забравяйте да попълните **"номер за контакт"**, който ще се използва за извличане на паролата за приложението.
- **Алармен Часовник:** Можете да настроите до **три различни алармени часа.**

След като изпълните тези стъпки, вашата H1 Smartwatch е готова за пълноценно използване!